

	Märklin DELTA-Modul 6603-1	Märklin DELTA-Modul 6603-2	Märklin DELTA-Modul 66031	Märklin DELTA-Modul 66032	Märklin c80 6080	Märklin C81 6081	Märklin C82 6082	Märklin C90 6090	Märklin C90-1 60901	Märklin C90-2 60902	Märklin C90-3 60903	Märklin C90-4 60904	Märklin C90-5 60905	Märklin C90 60760
Lanceret			1998	2002	1985	1985		1992	1998	1998	2003	2001	1998	2005
Chip version	701.13	701.17	701.21	701.43	701.13	701.13		701.13	701.22	701.22	701.22	701.22		701.22
Dataformater														
- Märklin Motorola I	+				+	+		+						
- Märklin Motorola II		+	+	+					+	+	+	+	+	+
- DCC							+							
- mfx														
- Analog AC	Auto	Adr. 80	Adr. 80	Adr. 80	+	+		+	+	+	+	+	+	+
- Analog DC							+							
Motortype														
- Jævnstrøm, almen						+	+							
- Jævnstrøm, 5-polet								+		+		+		+
- Vekselstrøm	+	+	+	+	+				Ombyg.sæt		Ombyg.sæt	Ombyg.sæt		Ombyg.sæt
- Klokanker (Faulhaber)													+	
Udgange														
- Motorstrøm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Lys retningsafhængigt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Antal funktionsudgange			1	1	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
- Lyd														
Belastning														
- Motorstrøm			800 mA		800 mA	800 mA	800 mA	800 mA	800 mA	800 mA	800 mA	800 mA	800 mA	800 mA
- pr. lysudgang			100 mA		200 mA	200 mA	200 mA	200 mA						
- pr. funktionsudgang			250 mA						200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
- samlet belast. funktioner			250 mA						400 mA	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA
- samlet belastning			1,1 A						1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Egenskaber														
- Adresser	16	16	16	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- Reguleringsstrin	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- Lastregulering								+	+	+	+	+	+	+
- Rangerhastighed								+	+	+	+	+	+	+
- Acc. Og bremseforsinkelse								+	+	+	+	+	+	+
- Reg. maks.hastighed					+			+	+	+	+	+	+	+
- Märklin bremsestrækning								+	+	+	+	+	+	+
- Kodning	Loddeøer	DIP	DIP	DIP	DIP		Programmer	DIP	DIP	DIP	DIP	DIP	DIP	DIP
- Tilslutning	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel		Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel

	Märklin mfx 60921	Märklin mfx 60922	Märklin mfx 60923	Märklin mfx 60924	Märklin mfx 60931 - 4	Märklin MAXI 60955	Märklin C96 60960	Märklin C96 60961
Lanceret	2005	2005	2005	2005	2005			
Chip version						701.22		
Dataformater								
- Märklin Motorola I								
- Märklin Motorola II	+	+	+	+	+	+	+	+
- DCC								
- mfx	+	+	+	+	+			
- Analog AC	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
- Analog DC								
Motortype								
- Jævnstrøm, almen	Ombyg.sæt		Ombyg.sæt	Ombyg.sæt		MAXI		
- Jævnstrøm, 5-polet	+	+	+	+	+			
- Vekselstrøm								
- Klokanker (Faulhaber)	+	+	+	+				
Udgange								
- Motorstrøm	HF	HF	HF	HF	HF	+		
- Lys retningsafhængigt	+	+	+	+	+			+
- Antal funktionsudgange	2	2	2	2	2		4	4
- Lyd								
Belastning								
- Motorstrøm	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A			
- pr. lysudgang	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA			250 mA
- pr. funktionsudgang	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA		500 mA	500 mA
- samlet belastning funktioner							1,1 A	1,1 A
- samlet belastning							1,1 A	1,1 A
Egenskaber								
- Adresser	16384/80	16384/80	16384/80	16384/80	16384/80	80	80	80
- Reguleringsstrin	14/128	14/128	14/128	14/128	14/128	14		
- Lastregulering	+	+	+	+	+			
- Rangerhastighed	+	+	+	+	+			
- Acc. Og bremseforsinkelse	+	+	+	+	+			
- Regulerbar højeste hastighed	+	+	+	+	+			
- Märklin bremsestrækning	+	+	+	+	+			
- Kodning	CV	CV	CV	CV	CV	DIP	DIP	DIP
- Tilslutning	21-pol	21-pol	21-pol	21-pol	21-pol	Kabel	Kabel	Kabel