

	Lenz GOLD 10433	ESU LokPilot	ESU LokPilot V2.0	ESU LokPilot mfx	ESU LokPilot V2.0 micro	ESU LokPilotDCC V2.0	TAMS LD-G-3	ESU LokPilot V3.0	ESU LokPilotDCC V3.0
Dataformater									
- DCC	+	+	+		+	+		+	+
- Märklin Motorola		+	+	+	+		+	+	
- Selectrix					+			+	
- mfx			+						
- Analog AC		+	+	+	+		+	+	
- Analog DC	+	+	+			+		+	+
Motortype									
- Jævnstrøm	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Vekselstrøm (Märklin)									
- Klokanker (Faulhaber)		+	+	+	+	+		+	+
Udgange									
- Motorstrøm	1,0 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A	0,8 A	1,1 A	0,8 A	1,1 A	1,1 A
- Lys retningsafhængigt	0,2 A	0,14 A	0,18 A	0,18 A	0,14 A	0,18 A	0,1 A	0,25 A	0,25 A
- Antal funktionsudgange	4	2	2	2	0	2		2	2
- SUISI	+								
- Lyd									
Egenskaber									
- Adresser	9999	9999	9999	9999	9999	9999	80	9999	9999
- Reguleringstrin	128	128	128	128	128	128	14	128	128
- Højfrekvent lastregulering	+	+	+	+	+	+		+	+
- Rangerhastighed	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Acc. Og bremseforsinkelse	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Motorkendelinie	+	+	+	+	+	+		+	+
- Kortslutningsbeskyttelse		+	+	+	+	+		+	+
- Mulig opdatering		+	+	+	+	+		+	+
- Tilslutning	Kabel/652	652	652	652	651	652	Lodde	652	652

	Uhlen. 73500/-10	Uhlen. 75000	Uhlen. 75100	Uhlen. 75320	Uhlen. 75530	Uhlen. 75400/-20	Uhlen. 76200	Uhlen. 76400/-20	Uhlen. 76500/-20
Dataformater									
- DCC	+						+	+	+
- Märklin Motorola	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Selectrix	+								
- mfx									
- Analog AC	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Analog DC	+						+	+	+
Motortype									
- Jævnstrøm	+			+		+		+	+
- Vekselstrøm [Märklin]		+	+				+		
- Klokanker [Faulhaber]	+				+			+	+
Udgange									
- Motorstrøm	0,5A		1,0 A	0,7 A	1,2 A	0,7 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
- Lys retningsafhængigt	0,5A		1,0 'A	0,7 A	0,9 A	0,9 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
- Antal funktionsudgange			2		2	2	2	2	2
- SUSI							+	+	+
- Lyd									
Egenskaber									
- Adresser	9999	255	255	255	255	255	9999	9999	9999
- Reguleringstrin	128	14	14	14	14	14	128	128	128
- Højfrekvent lastregulering	+						+	+	+
- Rangerhastighed	+					+	+	+	+
- Acc. Og bremseforsinkelse	+					+	+	+	+
- Motorkendelinie	+						+	+	+
- Kortslutningsbeskyttelse	+						+	+	+
- Mulig opdatering	+	+		+			+	+	+
- Tilslutning	Kabel/651	Kabel	Kabel	652	Kabel	Kabel/652	Kabel/652	Kabel/652	Kabel/652

	TAMS LD-W-3	Märklin Delta 6603	Märklin 60904
Dataformater			
- DCC			
- Märklin Motorola	+	+	+
- Selectrix			
- mfx			
- Analog AC	+	+	+
- Analog DC			
Motortype			
- Jævnstrøm			+
- Vekselstrøm [Märklin]	+	+	
- Klokanter [Faulhaber]			
Udgange			
- Motorstrøm	0,8 A		
- Lys retningsafhængigt	0,1 A		
- Antal funktionsudgange			
- SUSI			
- Lyd			
Egenskaber			
- Adresser	80	16	80
- Reguleringstrin	14	14	14
- Højfrekvent lastregulering			+
- Rangerhastighed	+		+
- Acc. Og bremseforsinkelse	+		
- Motorkendelinie			
- Kortslutningsbeskyttelse			
- Mulig opdatering			
- Tilslutning	Lodde	Kabel	Kabel