

Lenz LH100 Programmering af dekoder

Dansk miniguide

Dansk miniguide
December 2007
Torben Ziegler

Alle rettigheder forbeholdes
Eftertryk - også delvist - kun efter aftale

1 Sådan foretages kodning af dekodere i MoMoLo - Lenz LH100

Tryk på	Skærmen viser så	Bemærkning
F	FKT _	
8	FKT 8	
	PROG •	
Enter	AUS	
Enter	• CV •	
Enter	SUCHE	
	HST • 151	Producentkode, ESU = 151
Enter	V • NR • 73	"73" er vers.nr. på dekodere
Enter	ADR • 03	"03" er aktuel lok. adresse - CV01
Enter	STV • 05	Startspænding - CV02
Enter	ACC • 08	Acceleration - CV03
Enter	DEC • 06	Bremsetid - CV04
Enter	C29 • 04	CV29 = Konfigurationsreg.
	b 3	"04" = Analog tilladt
Enter	C • __	
Så er vi klar til programmering		
	C • ___	Vi vil ind i CV 05 og sætte maks. hastighed.
05	C • 05 _	
Enter	C • 5 • __	
4 0	C 5 • 40	"40" = Maks. hastighed
Enter	C 5 • 40	
	b 4 6	
Esc	C • ___	Klar til progr. af et andet CV, eller afslut programmering
Esc	PROG	
Esc		Programmeringen er afsluttet.

Trækkraft	Maks. hastighed	
EA	175 km	

EG	140 km	
MA	160 km	Lyntog
ME 15xx	175 km	
MFA/MFB	180 km	IC3
MH 2xx/3xx	60 km	Ranger
MK	60 km	Ranger
MO	120 km	Motorvogn
MQ	120 km	Desiro
MR/MRD	120 km	
MS	120 km	Lyntog
MT	90 km	Ranger
MX	133 km	
MY 11xx	133 km	
MY 12xx	120 km	
MZ I & II	143 km	
MZ III & IV	165 km	

2 www.digitaltog.dk og rettelser

Vejledningen er udarbejdet af Torben Ziegler

Finder du fejl i vejledningen, eller har råd og tilføjelser, der bør anføres, er du velkommen til at sende en e-mail til digitaltog.dk på info@digitaltog.dk